

GARMIN ETREX LEGEND

Der farbenfrohe eTrex Legend kombiniert alle intuitiven, benutzerfreundlichen Funktionen der eTrex-Serie mit einer vollständigen Basiskarte des amerikanischen Kontinents, der Atlantik- oder der Pazifikregion sowie mit einem internen Speicher von 8 MB für optionales Kartenmaterial.



Exakte Positionsbestimmung

Der eTrex Legend kann Positionskorrekturen vom [WAAS](#) (Wide Area Augmentation System) empfangen, wodurch die ohnehin schon sehr präzisen Positionsdaten noch zuverlässiger werden. Bei aktivierter WAAS-Funktion können Sie die Genauigkeit der Positionsmeldung des eTrex Legend auf bis zu drei Meter erhöhen.

Abmessungen, Gewicht & Leistung:

| | |
|----------------------------------|--|
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 11.2 x 5.1 x 3.0 cm (4.4" x 2.0" x 1.2") |
| Anzeigegröße, B x H: | 2.8 x 5.4 cm (1.1" x 2.1") |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 160 x 288 Pixel |
| Anzeigeart: | 4 Graustufen mit Hintergrundbeleuchtung |
| Gewicht: | 150 g (5.3 oz) mit Batterien |
| Batterie: | 2 AA Batterien |
| Betriebsdauer der Batterien: | 18 Stunden |
| Wasserdicht: | ja (IPX7) |
| Schwimmfähig: | nein |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | nein |
| PC-Schnittstelle: | Serie |

Karten & Speicher:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Basiskarte: | ja |
| Preloaded maps: | Nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Integrierter Speicher: | 8 MB |
| Akzeptiert Speicherkarten: | nein |
| Wegpunkte: | 1000 |
| Routen: | 20 |
| Trackaufzeichnung: | 10.000 Trackaufzeichnungspunkte, 10 speicherbare Tracks |

Funktionen:

| | |
|--|------|
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen): | nein |
| Elektronischer Kompass: | nein |
| Touchscreen: | nein |
| Barometrischer Höhenmesser: | nein |
| Camera: | no |
| Geocaching-Modus: | nein |
| Custom maps compatible: | nein |
| GPS-Games für draußen: | nein |
| Jagd- und Angelkalender: | ja |
| Sonnen- und Mondkalender: | ja |
| Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte: | nein |
| Flächenberechnung: | ja |
| Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs hinzugefügt werden): | nein |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Bildbetrachter: | nein |